

BEST ON WEB S.R.L.

CIF: RO36971470 | Nr. Reg. Com.: J2017000135294
Sediu: PLOIESTI – PRAHOVA, str. Cristianul, Nr. 2, BL. 156i, Ap. 4
Telefon: 0731822886 | Email: office@produseled.com
Magazin online: produseculed.ro
BANCA TRANSILVANIA - LEI: RO83BTRLRONCRT0382299801
TREZORERIE PLOIESTI: RO74TREZ5215069XXX015072

Produse*cu***LED**

FISA TEHNICA - Plafoniera LED 40W, 4000 Lumeni, Rama Neagra, Functie 3 in 1

**Cod produs:** PL40WRN4000LM3IN1

Caracteristici Tehnice - Plafoniera LED 40W, 4000 Lumeni, Rama Neagra, Functie 3 in 1	
Categorie produs	Plafoniere si Aplice LED
Culoare rama	Neagra
Declaratie de conformitate	Da
Dimabil	Nu
Dimensiuni	Ø 50 x 30 mm
Dispersor	Mat
Durata de viata	15.000 ore
Flux luminos	100 lumeni / Watt
Forma	Rotund
Garantie	24 luni
Grad de Protectie	IP40
Montaj	Aplicat
Numar LED-uri	Nu este precizat
Pachetul contine	Transformator alimentare 220V
Putere	40W
Temperatura de culoare	Alb rece (6000K - 6500K)
Temperatura de culoare	Alb natural (4000K - 4500K)

Temperatura de culoare	Alb cald (2700K - 3000K)
Tensiune Alimentare	220V
Tip LED	SMD
Unghiul de lumina	120 grade

Galerie Imagini Produs



MODUL DE INSTALARE

FIG 1
1. Desachetați pachetul cu accesorii și verificați dacă sunt complete;
2. Îndepărtați placa de suspendare din spatele lampii;
3. Căutați poziția potrivită pentru lămpă;
4. Fixați placa de suspendare pe tavan.

FIG 2
1. Conectați lămpa la rețeaua electrică.

FIG 3
1. Observați cu atenție direcția de rotație a lămpii de pe capacul din spate al lampii;
2. Fixați corect lămpa în placa de tavan (nu trebuie să existe spațiu între lămpă și perete);
3. Rotiți în funcție de direcția de rotație a lămpii;
4. Sunetul "click" indică că lămpa este instalată.

