

BEST WEB LED SHOP S.R.L.

CIF: RO36971470 | Nr. Reg. Com.: J29/135/2017
Sediul: PLOIESTI - PRAHOVA, str. Cristianul, Nr. 2, BL. 156i, Ap. 4
Telefon: 0731822886 | Email: office@produseled.com
Magazin online: produseculed.ro
BANCA TRANSILVANIA - LEI: RO83BTRLRONCRT0382299801
TREZORERIE PLOIESTI: RO74TREZ5215069XXX015072

ProduseLED**FISA TEHNICA - Plafoniera 32W LED, 3200 Lumeni, Rama Alba, Functie 3 in 1****Cod produs:** PL32WRA3200LM3IN1**Caracteristici Tehnice - Plafoniera 32W LED, 3200 Lumeni, Rama Alba, Functie 3 in 1**

Categorie produs	Plafoniere si Aplice LED
Culoare rama	Alba
Declaratie de conformitate	Da
Dimabil	Nu
Dimensiuni	Ø400x25
Dimensiuni	Ø400x25
Dispersion	Mat
Durata de viata	15.000 ore
Flux luminos	100 lumeni / Watt
Forma	Rotund
Garantie	24 luni
Grad de Protectie	IP40
Montaj	Aplicat
Numar LED-uri	Nu este precizat
Pachetul contine	Transformator alimentare 220V
Putere	32W
Temperatura de culoare	Alb rece (6000K - 6500K)
Temperatura de culoare	Alb natural (4000K - 4500K)

Temperatura de culoare	Alb cald (2700K - 3000K)
Tensiune Alimentare	220V
Tip LED	SMD
Unghiul de lumina	120 grade

Galerie Imagini Produs





MODUL DE INSTALARE

FIG 1
 1. Deschetați pachetul cu accesorii și verificați dacă sunt complete;
 2. Îndepărtați placa de susținere din spatele lampii;
 3. Căutați conform poziției șurubului;
 4. Fixați placa de susținere pe tavan.



FIG 2
 1. Conectați lampa la rețeaua electrică.

FIG 3
 1. Observați cu atenție direcția de rotație a lacătului de pe capacul din spatele lampii;
 2. Fixați complet lampa în placa de tavan (nu trebuie să existe spațiu între lampă și șurub);
 3. Rotiți în funcție de direcția de rotație a lacătului;
 4. Sursul "On" indică că lampa fost instalată.



ProduseLED.ro | Telefon: 0731822886 | Email: office@produseled.com

www.produseculed.ro

Vezi mai multe detalii despre acest produs aici